



Hoe stem ik de zenders af op mijn LG-tv?



Voor je begint

- Sommige stappen op je tv-toestel kunnen **afwijken** van **onderstaande stappen**.
- Plaats je **CI+ module pas na het afstemmen** van de zenders **in je tv-toestel**.
- Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**?
Probeer dan eens de **standaardpincode** 0000, 1111 of 1234.

De zenders afstemmen

- 1.** Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening.
- 2.** Kies **Setup** en druk op **OK** op je afstandsbediening.
- 3.** Kies **Automatisch afstemmen** en druk op **OK** op je afstandsbediening.
- 4.** Kies **Kabel** en druk op **OK** op je afstandsbediening.
 **Opgelet:** druk **niet** op **Sluiten**.
- 5.** Kies **Overige operators** en druk op **OK** op je afstandsbediening.
- 6.** **Vul de volgende waarden** in bij:
 - Frequentie: **322000**
 - Symbol rate: **6875**
 - Modulatie: **256QAM**
 - Netwerk-ID: de code voor jouw regio (**22** voor Vlaanderen en **12** voor Brussel)
- 7.** Kies **OK** op het tv-scherm en druk op **OK** op je afstandsbediening.
- 8.** Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening.
- 9.** **Je tv-toestel stemt nu de zenders af.**
 **Opgelet:** druk **niet** op **Volgende (Kabel-TV)** tijdens het afstemmen van de zenders!
- 10.** Het afstemmen van de zenders is **afgerond** zodra je deze melding ziet: **Auto afstemmen voltooid.**
 - Kies dan **Sluiten**.
 - Druk op **OK** en dan op de **Back**-toets van je afstandsbediening.

Ga nu verder met stap 4, 5 en 6 in de handleiding van 'TV met een kaartje'.