

Hoe stem ik de zenders af op mijn Samsung-tv?



Voor je begint

- Sommige stappen op je tv-toestel kunnen **afwijken** van **onderstaande stappen**.
- Plaats je **CI+ module pas na het afstemmen** van de zenders **in je tv-toestel**.
- Je tv-toestel moet ingesteld staan op **TV** in plaats van op **HDMI**. Dat controleer je gemakkelijk door op de **Source**-toets van je afstandsbediening te drukken.
- Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**?
Probeer dan eens de **standaardpincode** 0000, 1111 of 1234.

De zenders afstemmen

- 1.** Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening.
- 2.** Ga naar **Kanaal** en druk op **OK** op je afstandsbediening.
Onder **Antenne** moet je de optie **Kabel** kiezen.
- 3.** Ga naar **Automatisch afstemmen** en druk **tweemaal op OK** op je afstandsbediening.
 - Stel het scherm **Automatisch afstemmen** in op **Kabel** (verticaal) en **Digitaal** (horizontaal).
 - Druk nadien op **OK** op je afstandsbediening.
- 4.** Vul de volgende waarden in bij:
 - Zoekmodus: **Snel**
 - Netwerk: **Handmatig**
 - Netwerk-ID: de code voor jouw regio (**22** voor Vlaanderen en **12** voor Brussel)
- 5.** Druk op **OK** op je afstandsbediening.
- 6.** Vul bij **Frequentie** de waarde **322000** in en druk op **OK** op je afstandsbediening.
- 7.** Kies bij **Modulatie** de waarde **256QAM** en bij **Symboolfrequentie** de waarde **6875**. Kies dan **Zoeken** (of **Volgende**, dit verschilt per type tv-toestel) en druk op **OK** op je afstandsbediening.
- 8.** Je tv-toestel stemt nu de zenders af.

Ga nu verder met stap 4, 5 en 6 in de handleiding van 'TV met een kaartje'.